ТЕРРИТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Getac

K120 G3

Конфигуратор модели планшета

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬
Код	K	T	A	1	6	4	V	2	X	K	X	X

Базовая модель без клавиатуры:

K120 G3, ЦПУ Intel Core **i5-1335U** до 4.6 ГГц, **16GB** ОЗУ, **256GB** NVMe SSD, 12.5" Full HD (1920×1080) SR LCD (1200 нит), вебкамера 5МП + задняя камера 8МП, мультисенсорный тачскрин + стилус с твердым наконечником, **WiFi** 6E + **BlueTooth** 5.3 + **РЧ-выходы**, TPM 2.0, **LAN** (1GbE RJ45), 1× **USB3.2** Gen.2 Type A + 2× **Thunderbolt**™ 4 Type C (с **DP** и **PD**), **две** батареи **× 23.3 Вт·ч**, блок питания с **USB Type C** (EU вилка), Microsoft Windows **11 Pro** x64, **IP66**, рабочая температура −29…+63°C, гарантия 3 года Bumper-to-Bumper

Дополнительные опции:

❷ ❸ ЦПУ	T 6	Intel Core **i5-1345U vPro** Enterprise, до 4.7 ГГц
	T B	Intel Core **i7-1355U** до 5.0 ГГц
	T 7	Intel Core **i7-1365U vPro** Enterprise, до 5.2 ГГц
❹ Вебкамера, батареи, ручка	E	Жесткая ручка-подставка
	2	Батареи повышенной ёмкости **2 × 50 Вт·ч** вместо стандартных
	5	Жесткая ручка-подставка + батареи повышенной ёмкости **2 × 50 Вт·ч**
	7	Вебкамера **Windows Hello** с функцией распознавания лица
	C	Вебкамера **Windows Hello** + жесткая ручка-подставка
	8	Вебкамера **Windows Hello** + батареи повышенной ёмкости **2 × 50 Вт·ч**
	9	Вебкамера **Windows Hello** + жесткая ручка-подставка + батареи повышенной ёмкости
	B	Удаление фронтальной вебкамеры (*)
	3	Удаление вебкамеры + жесткая ручка-подставка (*)
	4	Удаление веб-камеры + батареи повышенной ёмкости **2 × 50 Вт·ч** (*)
	6	Удаление вебкамеры + жесткая ручка-подставка + батареи повышенной ёмкости (*)
❺ ОЗУ и ОС	7	**32 GB** ОЗУ, ОС Microsoft Windows **11 Pro** x64
	8	**64 GB** ОЗУ, ОС Microsoft Windows **11 Pro** x64
❻ Накопитель	6	**512 GB** NVMe SSD
	9	**1 TB** NVMe SSD
	V	**2 TB** NVMe SSD
❼ Дисплей	W	Замена сенсорного экрана на **Digitizer** с распознаванием степени нажатия стилуса
	J	Удаление задней камеры (*)
	T	Замена сенсорного экрана на **Digitizer** + удаление задней камеры (*)
❽ Разъем питания	B	Разъем питания **DC Jack** и блок питания с **DC Jack** и EU вилкой (вместо USB Type-C)
❿ Модули связи	6	WiFi + BlueTooth + **GPS/Glonass** (выделенный) + РЧ-выходы для антенн
	4	WiFi + BlueTooth + **4G LTE** + **GPS/Glonass** (интегр.) + РЧ-выходы для антенн
	L	WiFi + BlueTooth + **4G LTE** + **GPS/Glonass** (выделенный) + РЧ-выходы для антенн
	Q	WiFi + BlueTooth + **5G Sub-6** + **GPS/Glonass** (интегр.) + РЧ-выходы для антенн
	N	WiFi + BlueTooth + **5G Sub-6** + **GPS/Glonass** (выделенный) + РЧ-выходы для антенн
	X	Без всех радиомодулей связи (*)
⓫ ⓬		

Продолжение на обороте →

(*) – опции не рекомендуются к заказу, длительные сроки изготовления или ограниченные поставки.

K120 G3

Конфигуратор модели планшета

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬
Код	K	T	A	1	6	4	V	2	X	K	X	X

Базовая модель без клавиатуры:

K120 G3, ЦПУ Intel Core **i5-1335U** до 4.6 ГГц, **16GB** ОЗУ, **256GB** NVMe SSD, 12.5" Full HD (1920×1080) SR LCD (1200 нит), вебкамера 5МП + задняя камера 8МП, мультисенсорный тачскрин + стилус с твердым наконечником, **WiFi** 6E + **BlueTooth** 5.3 + **РЧ-выходы**, TPM 2.0, **LAN** (1GbE RJ45), 1× **USB3.2** Gen.2 Type A + 2× **Thunderbolt**™ 4 Type C (с **DP** и **PD**), **две** батареи **× 23.3 Вт·ч**, блок питания с **USB Type C** (EU вилка), Microsoft Windows **11 Pro** x64, **IP66**, рабочая температура −29…+63°C, гарантия 3 года Bumper-to-Bumper

Дополнительные опции (продолжение):

⓫ Доп. порты	E	2-й порт **USB 3.2** Gen.2 **Type A**
	F	Порт **HDMI 2.0**
	I	Порт **RS-232**
	G	Слот **MicroSD**
	K	Слот **MicroSD** + 2-й порт **USB 3.2** Gen.2 **Type A**
	L	Слот **MicroSD** + Порт **HDMI 2.0**
	H	Слот **MicroSD** + Порт **RS-232**
	C	Искрозащита по **ANSI/UL** (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
	M	2-й порт **USB 3.2** Gen.2 **Type A** + искрозащита по **ANSI/UL** (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
	N	**HDMI 2.0** + искрозащита по **ANSI/UL** (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
	O	**RS-232** + искрозащита по **ANSI/UL** (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
⓬ Считыватели	A	Считыватель смарт-карт
	S	**HF RFID/NFC** считыватель
	C	Сканер отпечатка пальца
	Z	Оптический сканер штрихкодов
	T	Считыватель смарт-карт + оптический сканер штрихкодов
	I	**HF RFID/NFC** считыватель + оптический сканер штрихкодов
	B	Сканер отпечатка пальца + оптический сканер штрихкодов
	F	Лазерный сканер штрихкодов
	J	Считыватель смарт-карт + лазерный сканер штрихкодов
	N	**HF RFID/NFC** считыватель + лазерный сканер штрихкодов
	D	Сканер отпечатка пальца + лазерный сканер штрихкодов

(*) – опции не рекомендуются к заказу, длительные сроки изготовления или ограниченные поставки.

ТЕРРИТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Getac

K120 G3

Конфигуратор модели планшета

	❶	❷❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬
Код	K	T A	1	6	4	V	2	H	K	X	X

Базовая модель с док-клавиатурой:

K120 G3, ЦПУ Intel Core **i5-1335U** до 4.6 ГГц, **16GB** ОЗУ, **256GB** NVMe SSD, 12.5" Full HD (1920×1080) SR LCD (1200 нит), вебкамера 5МП + задняя камера 8МП, мультисенсорный тачскрин + стилус с твердым наконечником, **WiFi** 6E + **BlueTooth** 5.3 + **РЧ-выходы**, TPM 2.0, **LAN** (1GbE RJ45), 1× **USB3.2** Gen.2 Type A + 2× **Thunderbolt**™ 4 Type C (с **DP** и **PD**), **две** батареи **× 23.3 Вт·ч**, стыкуемая клавиатура (RU) с проходными РЧ-разъемами для антенн (с портами 3× **USB3.2** Gen.1 Type A, **LAN** (1GbE RJ45), **HDMI** 2.0, **DP** 1.2, **RS-232**, разъемами для зарядки DC-Jack + Type C), блок питания с **USB Type C** (EU вилка), Microsoft Windows **11 Pro** x64, **IP66**, рабочая температура −29…+63°C, гарантия 3 года Bumper-to-Bumper

Дополнительные опции:

❷❸ ЦПУ	T 6	Intel Core **i5-1345U vPro** Enterprise, до 4.7 ГГц
	T B	Intel Core **i7-1355U** до 5.0 ГГц
	T 7	Intel Core **i7-1365U vPro** Enterprise, до 5.2 ГГц
❹ Вебкамера, батареи, ручка	E	Жесткая ручка-подставка
	2	Батареи повышенной ёмкости **2 × 50 Вт·ч** вместо стандартных
	5	Жесткая ручка-подставка + батареи повышенной ёмкости **2 × 50 Вт·ч**
	7	Вебкамера **Windows Hello** с функцией распознавания лица
	C	Вебкамера **Windows Hello** + жесткая ручка-подставка
	8	Вебкамера **Windows Hello** + батареи повышенной ёмкости **2 × 50 Вт·ч**
	9	Вебкамера **Windows Hello** + жесткая ручка-подставка + батареи повышенной ёмкости
	B	Удаление фронтальной вебкамеры (*)
	3	Удаление вебкамеры + жесткая ручка-подставка (*)
	4	Удаление веб-камеры + батареи повышенной ёмкости **2 × 50 Вт·ч** (*)
	6	Удаление вебкамеры + жесткая ручка-подставка + батареи повышенной ёмкости (*)
❺ ОЗУ и ОС	7	**32 GB** ОЗУ, ОС Microsoft Windows **11 Pro** x64
	8	**64 GB** ОЗУ, ОС Microsoft Windows **11 Pro** x64
❻ Накопитель	6	**512 GB** NVMe SSD
	9	**1 TB** NVMe SSD
	V	**2 TB** NVMe SSD
❼ Дисплей	W	Замена сенсорного экрана на **Digitizer** с распознаванием степени нажатия стилуса
	J	Удаление задней камеры (*)
	T	Замена сенсорного экрана на **Digitizer** + удаление задней камеры (*)
❽ Разъем питания	B	Разъем питания **DC Jack** и блок питания с **DC Jack** и EU вилкой (вместо USB Type-C)
❿ Модули связи	6	WiFi + BlueTooth + **GPS/Glonass** (выделенный) + РЧ-выходы для антенн
	4	WiFi + BlueTooth + **4G LTE** + **GPS/Glonass** (интегр.) + РЧ-выходы для антенн
	L	WiFi + BlueTooth + **4G LTE** + **GPS/Glonass** (выделенный) + РЧ-выходы для антенн
	Q	WiFi + BlueTooth + **5G Sub-6** + **GPS/Glonass** (интегр.) + РЧ-выходы для антенн
	N	WiFi + BlueTooth + **5G Sub-6** + **GPS/Glonass** (выделенный) + РЧ-выходы для антенн
	X	Без всех радиомодулей связи (*)
⓫⓬		

Продолжение на обороте →

K120 G3

Конфигуратор модели планшета

	❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	⓫	⓬
Код	K	T	A	1	6	4	V	2	H	K	X	X

Базовая модель с док-клавиатурой:

K120 G3, ЦПУ Intel Core **i5-1335U** до 4.6 ГГц, **16GB** ОЗУ, **256GB** NVMe SSD, 12.5" Full HD (1920×1080) SR LCD (1200 нит), вебкамера 5МП + задняя камера 8МП, мультисенсорный тачскрин + стилус с твердым наконечником, **WiFi** 6E + **BlueTooth** 5.3 + **РЧ-выходы**, TPM 2.0, **LAN** (1GbE RJ45), 1× **USB3.2** Gen.2 Type A + 2× **Thunderbolt**™ 4 Type C (с **DP** и **PD**), **две** батареи **× 23.3 Вт·ч**, стыкуемая клавиатура (RU) с проходными РЧ-разъемами для антенн (с портами 3× **USB3.2** Gen.1 Type A, **LAN** (1GbE RJ45), **HDMI** 2.0, **DP** 1.2, RS-232, разъемами для зарядки DC-Jack + Type C), блок питания с **USB Type C** (EU вилка), Microsoft Windows **11 Pro** x64, **IP66**, рабочая температура −29…+63°C, гарантия 3 года Bumper-to-Bumper

Дополнительные опции (продолжение):

⓫ Доп. порты	E	2-й порт **USB 3.2** Gen.2 **Type A**
	F	Порт **HDMI 2.0**
	I	Порт **RS-232**
	G	Слот **MicroSD**
	K	Слот **MicroSD** + 2-й порт **USB 3.2** Gen.2 **Type A**
	L	Слот **MicroSD** + Порт **HDMI 2.0**
	H	Слот **MicroSD** + Порт **RS-232**
	C	Искрозащита по **ANSI/UL** (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
	M	2-й порт **USB 3.2** Gen.2 **Type A** + искрозащита по **ANSI/UL** (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
	N	**HDMI 2.0** + искрозащита по **ANSI/UL** (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
	O	**RS-232** + искрозащита по **ANSI/UL** (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D)
⓬ Считыватели	A	Считыватель смарт-карт
	S	**HF RFID/NFC** считыватель
	C	Сканер отпечатка пальца
	Z	Оптический сканер штрихкодов
	T	Считыватель смарт-карт + оптический сканер штрихкодов
	I	**HF RFID/NFC** считыватель + оптический сканер штрихкодов
	B	Сканер отпечатка пальца + оптический сканер штрихкодов
	F	Лазерный сканер штрихкодов
	J	Считыватель смарт-карт + лазерный сканер штрихкодов
	N	**HF RFID/NFC** считыватель + лазерный сканер штрихкодов
	D	Сканер отпечатка пальца + лазерный сканер штрихкодов

(*) – опции не рекомендуются к заказу, длительные сроки изготовления или ограниченные поставки.